

Théorie et pratique de la concurrence – Master 1 II

TD 2 : Sections critiques, Promela et Spin

www.liafa.jussieu.fr/~sighirea/cours/concur/

Exercice 1: Soit la solution suivante pour l'implémentation d'une section critique (Manna-Pnueli) :

```
int wantP = 0, wantQ = 0; // variable partagée

-- Processus P
loop forever:
  section NC
  if (wantQ = -1)
    wantP := -1
  else
    wantP := 1
  await wantP != wantQ
  section critique
  wantP := 0

-- Processus Q
loop forever:
  section NC
  if (wantP = -1)
    wantQ := 1
  else
    wantQ := -1
  await wantP != -wantQ
  section critique
  wantQ := 0
```

1. Construisez le diagramme d'états de cet algorithme.
2. En utilisant ce diagramme, indiquez quelles sont les propriétés de correction (exclusion mutuelle, absence d'inter-blocage, absence de famine, attente bornée) satisfaites par cet algorithme.
3. Est-il possible de modifier cet algorithme afin de satisfaire les propriétés ci-dessus non satisfaites ?

Exercice 2: Supposons qu'une machine fournit l'instruction atomique suivante :

```
flip(int lock) :
  atomic { lock = (lock+1) % 2; /* inverse le lock */
          return (lock) } /* renvoie sa nouvelle valeur */
```

Un programmeur propose la solution suivante pour l'implémentation d'une section critique pour deux processus :

```
int lock = 0; /* variable partagée */
-- Processus i: /* i est soit 1 soit 2 */
loop forever :
  section NC
  while (flip(lock) != 1) :
    await lock == 0
  section critique
  lock = 0
```

1. Expliquer-lui pourquoi sa solution ne marche pas en lui montrant une trace d'exécution dans laquelle les deux processus se retrouvent en même temps dans leur section critique.
2. Il vous propose de garder sa solution mais de changer dans la machine l'instruction atomique `flip` : au lieu d'une addition modulo 2, utiliser une addition modulo 3. Cette nouvelle solution est-elle correcte pour deux processus ? Justifier votre réponse (si la réponse est positive donner un invariant, sinon exhiber une trace d'exécution).
3. Pour cette dernière solution, commenter informellement les propriétés d'absence d'inter-blocage et de famine ainsi que celle d'attente bornée.